

# Модулятор дециметровый VM-105

## Цифровая индикация



Область применения модулятора ДМВ VM-105:

- Использование в составе охранной системы видеонаблюдения
- Просмотр изображения с видеокамеры ( видеоглазка ) на телевизоре

Особенности:

- Цифровая индикация номера канала
- Микропроцессорное управление
- Синтезатор частоты с кварцевой стабилизацией
- Наличие тестового сигнала для проверки системы
- Наличие входа для суммирования с внешним ВЧ сигналом
- Двухполосная модуляция
- Металлический экранированный корпус
- Питание 12В ( стабилизированное )
- Наличие стабилизированного источника питания +12В для питания внешних устройств

Модулятор дециметровый предназначен для переноса видеосигнала изображения и звука на частоту произвольно выбираемого дециметрового телевизионного канала. Может быть использован в составе охранной системы видеонаблюдения, локальной системы кабельного телевидения и т.д.

Описание

Уровень входного видеосигнала	1 В (75 Ом)
Частота поднесущей звука	5.5 МГц ~ 6.5 МГц
Уровень входного сигнала звука	775 мВ (10 кОм)
Уровень радиосигнала на выходе	80 дБ / мкВ
Регулировка выходного уровня сигнала	0 ... -10 дБ
Диапазон рабочих частот	48,5 ~ 862 МГц
Потери при суммировании	не более 1 дБ
Способ сложения	через канал
Питание	12 В, 90 мА
Время непрерывной работы	круглосуточно
Рабочая температура	-10 С ~ +50 С
Влажность	90% RH
Размеры	90 x 25 x 90 мм
Вес	150 гр.



ООО «ОПТА Лтд.»  
Украина, 61002, г. Харьков, ул. Артёма, 8

тел/факс: (057) 714-94-63, 714-18-12; e-mail: bezpeka@opta.com.ua;

ОПТА

<http://www.opta.com.ua>